



ارتباط با کوئل ۱ و ۴ به پایه ۵۶ کانکتور B
ارتباط با کوئل ۲ و ۳ به پایه ۵۴ کانکتور B
بدون استفاده
ارتباط با پایه ۲۱ کانکتور B
ارتباط با پشت آمپر به پایه ۴۱ کانکتور B
ارتباط با پایه ۴۹ کانکتور A
GND
ارتباط با پایه ۱۳ کانکتور A
ورودی ۱۲+ ولت تغذیه به پایه های ۵۵ و ۵۶ کانکتور A
VCC-5V
ارتباط با پایه ۵۱ کانکتور A
با یک خازن C موازی به منفی
GND
ارتباط با پایه ۵۲ کانکتور A
با یک خازن C موازی به منفی
ارتباط با شبکه CAN به پایه ۳۲ کانکتور A
ارتباط با شبکه CAN به پایه ۴۴ کانکتور A
ارتباط با پایه ۱۱۹ میکرو
ارتباط با پایه ۱۱۸ میکرو
ارتباط با کانکتور عیب یاب به پایه ۳۹ کانکتور A
ارتباط با پایه های ۷۷ و ۱۱۲ میکرو

40049

منفی بوبین رله اول ارتباط با پایه ۱۵ کانکتور A
ورودی ۱۲+ ولت سوئیچ به پایه ۱۶ کانکتور A
ورودی ۱۲+ ولت تغذیه به پایه های ۵۵ و ۵۶ کانکتور A
تغذیه ۵ ولت برای سنسور پدال گاز برقی به پایه ۲۸ کانکتور A
تغذیه ۵ ولت برای سنسور پدال گاز برقی به پایه ۲۶ کانکتور A
تغذیه ۵ ولت برای سنسور پدال گاز برقی به پایه ۲۳ کانکتور B
تغذیه ۵ ولت برای سنسور TMAP به پایه ۱۰ کانکتور B
تغذیه ۵ ولت برای سنسور پدال گاز برقی به پایه ۳۸ کانکتور A
با یک مقاومت 102 سری ارتباط با رگلاتور
VCC-5V
GND
با یک خازن C موازی به منفی
بدون استفاده
با یک مقاومت 1471 سری ارتباط با پایه ۱۲ کانکتور A
با یک مقاومت موازی به ۵ ولت
با یک مقاومت فیوزی ارتباط با پایه های ۹۶ و ۹۷ میکرو
با یک خازن C موازی به منفی و با یک مقاومت موازی به منفی
GND
VCC-5V
ارتباط با پایه ۳ همین IC و با ۶ خازن C موازی به منفی
ارتباط با پایه های ۱۲، ۲۳، ۷۱، ۵۸، ۷۸، ۸۴، ۹۹، ۱۲۵، ۱۳۸ میکرو
با یک مقاومت K401 سری ارتباط با پایه ۱۳۰ میکرو
ارتباط با پایه ۵ همین IC و با ۶ خازن C موازی به منفی
ارتباط با پایه های ۱۲، ۲۳، ۷۱، ۵۸، ۷۸، ۸۴، ۹۹، ۱۲۵، ۱۳۸ میکرو
با یک مقاومت K408 سری ارتباط با پایه ۱۳۱ میکرو
ارتباط با پایه ۱۳۳ و ۱۳۷ میکرو

MC76 & MC111
MC 104 & MC114
ارتباط با ایما MC127
PIN27 CON A - FAN HIGH
PIN 34 CON B - INJECTOR 3
PIN 43 CON B - INJECTOR 4
GND
GND
+12V
PIN 31 CON A
PIN 42 CON A - RELAY 2
MC132
PIN 45 CON B - INJECTOR 4

64
1
53
52
33
32
21
20