

5V

ارتباط با پایه ۱۰۴ میکرو و پایه ۱۶ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۱۴ میکرو و با یک مقاومت 681۱ به ۵ ولت

ارتباط با پایه ۱۰۵ میکرو و پایه ۱۷ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۱۵ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۶ میکرو و پایه ۱۸ NEC B0۸۹۴۴ و با یک مقاومت 681۱ به ۵ ولت

ارتباط با پایه ۱۱۶ میکرو و با یک مقاومت 681۱ به ۵ ولت

ارتباط با پایه ۱۰۷ میکرو و پایه ۱۹ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۱۷ میکرو

GND

5V

ارتباط با پایه ۸۶ میکرو

ارتباط با پایه ۸۵ میکرو

ارتباط با پایه ۱۳۵ میکرو

ارتباط با پایه ۱۳۴ میکرو و پایه ۱ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۳۳ میکرو و پایه ۲۶ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۳۲ میکرو و پایه ۲ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۳۱ میکرو و پایه ۲۳ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۳۰ میکرو و پایه ۲۱ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۹ میکرو و پایه ۲۴ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۹۶ میکرو و پایه ۲۷ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۴۰ میکرو و پایه ۱ LM۲۹۰۱M

M29F400FB

ارتباط با پایه ۱۱۳ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۳ میکرو و پایه ۱۵ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۱۲ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۲ میکرو و پایه ۱۳ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۱۱ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۱ میکرو و پایه ۱۲ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۰۸ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۰ میکرو و پایه ۱۱ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۹۵ میکرو و پایه ۲۲ NEC B0۸۹۴۴

GND

ارتباط با پایه ۱ میکرو

ارتباط با پایه ۱۱۹ میکرو و پایه ۹ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۰ میکرو و پایه ۸ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۱ میکرو و پایه ۷ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۲ میکرو و پایه ۶ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۳ میکرو و پایه ۵ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۴ میکرو و پایه ۴ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۵ میکرو و پایه ۳ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۱۲۸ میکرو و پایه ۲۵ NEC B0۸۹۴۴

ارتباط با پایه ۷۸ میکرو

بدون استفاده

بدون استفاده