

30639

GND
ورودی ۱۲ ولت به پایه A۴ کانکتور مشکی
بدون استفاده
ارتباط با پایه ۳ LM۲۹۰۱M
VCC-5V
VCC-5V
ارتباط با پایه ۸۹ میکرو
ارتباط با پایه ۷۹ میکرو
با خازن موازی C به منفی و با مقاومت 1512 به ۵ ولت
بدون استفاده
ارتباط با پایه ۷۷ میکرو
ارتباط با کانکتور عیب یاب
ارتباط با پایه ۷۸ میکرو
ارتباط با سنسور دور موتور
ارتباط با سنسور دور موتور
ارتباط با پایه ۶۴ و ۶۵ میکرو
با یک خازن موازی C به منفی
GND

GND
ارتباط با TMAP
ارتباط با رله اول دوبل به پایه F۲ کانکتور مشکی
GND
بدون استفاده
تغذیه ۵ ولت برای سنسور دریاچه گاز
با یک خازن موازی C به منفی
ارتباط با پایه ۶۲ میکرو
ارتباط با پایه ۵۹ میکرو
ارتباط با پایه ۵۱ میکرو
ارتباط با پایه ۲۱ میکرو
تغذیه ۵ ولت برای TMAP
VCC-5V
ارتباط با پایه J۲ کانکتور قهوه ای دور موتور پشت آمپر
ارتباط با پایه C۲ کانکتور قهوه ای
ارتباط با ایموبلایزر متصل به کانکتور CP F۳
ارتباط با پایه J۳ کانکتور قهوه ای
GND

اولین سامانه دیجیتال تعصب

در ایران