

30639

GND

ارتباط با ۱۲ ولت خروجی رله تغذیه

ارتباط با پایه BKK۹ کانکتور

ارتباط با ۱۲ ولت خروجی رله تغذیه

VCC-5V

VCC-5V

ارتباط با پایه ۱۳۰ میکرو

ارتباط با پایه ۱۳۵ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰ و ۲ IC 74HC08D

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۷۷ میکرو

ارتباط با کانکتور عیب یاب به پایه BKF۴ کانکتور

ارتباط با پایه ۷۸ میکرو

ارتباط با سنسور دور موتور به پایه BRK۳ کانکتور

ارتباط با سنسور دور موتور به پایه BRJ۳ کانکتور

ارتباط با پایه ۶۴ و ۶۵ میکرو

C

GND

GND

VCC-12V

ارتباط با منفی خروجی رله اول و دوم

GND

بدون استفاده

تغذیه ۵ ولت برای ماژول پدال گاز برقی و دریچه گاز برقی

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۵۹ میکرو

ارتباط با پایه ۶۱ میکرو

ارتباط با پایه ۵۱ میکرو

تغذیه ۵ ولت برای سنسور TMAP روی ریل گاز و تغذیه ۵ ولت برای سنسور TMAP

بدون استفاده

پایه BRH۴ و با یک مقاومت 1002 ارتباط با یک ترانزیستور دیودی متصل به پایه ۱۷ همین IC (VCC-12V)

خروجی PWM نشانگر مقدار سوخت بنزین ارتباط با پایه BKA۳ کانکتور

ارتباط با عقربه دور موتور به پایه BKA۲ کانکتور

GND