

سیستم سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

178099091

بدون استفاده	بدون استفاده
با یک خازن به منفی و با یک مقاومت ۲۲۳ به پایه G2 کانتکتور مشک ارتباط با پایه ۱۲ IC و با یک مقاومت ۴۷۸ به پایه ۸۸ میکرو و با یک مقاومت ۴۷۲ موازی به منفی	بدون استفاده
با یک مقاومت ۲۲۳ به پایه C2 کانتکتور قهوه ای	بدون استفاده
بدون استفاده	ارتباط با پایه ۲۰ میکرو
با یک مقاومت ۴۷۳ به پایه ۱۸ IC TLEV۲۰۹ و با یک مقاومت ۴۷۲ به ۵ ولت	ارتباط با پایه ۲۲ میکرو
بدون استفاده	بدون استفاده
بدون استفاده	ارتباط با پایه ۷۶ میکرو
بدون استفاده	ارتباط با پایه ۷۵ میکرو
بدون استفاده	ارتباط با پایه ۸۰ میکرو
بدون استفاده	ارتباط با پایه ۴ میکرو
با یک مقاومت ۴۷۲ به منفی	ارتباط با پایه ۳ همین IC
GND	ارتباط با پایه بالای کریستال و با یک مقاومت ۱۰۵ به پایه ۳ همین IC
VCC-5V	با یک خازن به منفی و با یک مقاومت ۱۵۴ به ۵ ولت