

ارتباط با پایه ۸۵ میکرو

ارتباط با پایه ۱۳۵ میکرو

IC IS160CY01AL ۱ پایه ۱ میکرو و پایه ۱۳۴ میکرو

ارتباط با پایه ۱۳۲ میکرو و پایه ۲۶ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۳۲ میکرو و پایه ۲ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۳۱ میکرو و پایه ۲۳ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۳۰ میکرو و پایه ۲۱ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۲۹ میکرو و پایه ۲۴ IC IS160CY01AL

{ بدون استفاده

ارتباط با پایه ۲ میکرو

ارتباط با پایه ۱۴۰ میکرو (خط RESET سیستمر) و با یک مقاومت 100k موازی به ۵ ولت

{ بدون استفاده

ارتباط با پایه ۸۸ میکرو

ارتباط با پایه ۸۷ میکرو

ارتباط با پایه ۱۲۸ میکرو و پایه ۲۵ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۲۵ میکرو و پایه ۲ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۲۴ میکرو و پایه ۴ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۲۳ میکرو و پایه ۵ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۲۲ میکرو و پایه ۶ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۲۱ میکرو و پایه ۷ IC IS160CY01AL

ارتباط با پایه ۱۲۰ میکرو و پایه ۸ IC IS160CY01AL

AM29F400BB

ارتباط با پایه ۸۶ میکرو

VCC-5V

GND

ارتباط با پایه ۱۱۷ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۷ میکرو و پایه ۹ ICV4HC0VED

ارتباط با پایه ۱۱۶ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۶ میکرو و پایه ۸ ICV4HC0VED

ارتباط با پایه ۱۱۵ میکرو و با مقاومت 22k موازی به منفی

ارتباط با پایه ۱۰۵ میکرو و پایه ۷ ICV4HC0VED

ارتباط با پایه ۱۱۴ میکرو و با مقاومت 22k موازی به منفی

ارتباط با پایه ۱۰۴ میکرو و پایه ۶ ICV4HC0VED

VCC-5V

ارتباط با پایه ۱۱۳ میکرو و با مقاومت 22k موازی به منفی

ارتباط با پایه ۱۰۳ میکرو و پایه ۵ ICV4HC0VED

ارتباط با پایه ۱۱۲ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۲ میکرو و پایه ۴ ICV4HC0VED

ارتباط با پایه ۱۱۱ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۱ میکرو و پایه ۳ ICV4HC0VED

ارتباط با پایه ۱۰۸ میکرو

ارتباط با پایه ۱۰۰ میکرو و پایه ۲ ICV4HC0VED

ارتباط با پایه ۱ میکرو

GND

GND

ارتباط با پایه ۱۱۹ میکرو و پایه ۹ IC IS160CY01AL